

ACBAM120RJ

Amplificateur mélangeur 120W 5 zones

DESCRIPTION

Amplificateur mixeur permettant la diffusion sur 5 zones distinctes ou sur l'ensemble des zones avec un réglage du volume par zone. Il possède 3 entrées prioritaires avec réglage de gain et volume individuel et 2 entrées lines.



AVANTAGES

- Amplificateur 19" permettant la diffusion sur 5 zones de sonorisation ou sur l'ensemble des zones avec réglage de volume par zone
- Raccordement des sources audio externes type smartphone, lecteur CD, PC, tablette, micro HF
- Raccordement de l'ampli à une alarme SSI / déclenchement de message évacuation par contact sec ou arrêt de la diffusion en



Mise à jour le: 22/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	ACBAMxxxRJ
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Matériaux	Métal / ABS
Entrée(s)	2 entrées lignes, 3 entrées micro / lignes prioritaires, 1 entrée téléphone et 1 entrée RJ45 micro pupitre
Contact arrêt sono	Non
Dimension L x l x h (mm)	352 x 482 x 133
Lecteur Multimedia	Non
Sortie(s)	100V / 4 Ohms Bornier
Nombre de zone(s)	5

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	110 V - 220 V
Classe d'amplification	Classe AB
Puissance de sortie (W)	120 W
Type d'amplificateur	Mélangeur, Multi zone
Priorité	Oui
Puissance consommée (W)	538 VA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	ACBAM120RJ
Photo collection SKU	acbam120rj_hd
Marques	Axceb
Photo collection modèle	acbam240rj_1_hd