

## ACBAM240RJ

### Amplificateur mélangeur 240W 5 zones



#### DESCRIPTION

Amplificateur mixeur permettant la diffusion sur 5 zones distinctes ou sur l'ensemble des zones avec un réglage du volume par zone. Il possède 3 entrées prioritaires avec réglage de gain et volume individuel et 2 entrées lines.



#### AVANTAGES

- Amplificateur 19" permettant la diffusion sur 5 zones de sonorisation ou sur l'ensemble des zones avec réglage de volume par zone
- Raccordement des sources audio externes type smartphone, lecteur CD, PC, tablette, micro HF
- Raccordement de l'ampli à une alarme SSI / déclenchement de message évacuation par contact sec ou arrêt de la diffusion en

**AXCEB**  
/ ADALTRA

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	ACBAMxxxRJ
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Matériaux	Métal / ABS
Entrée(s)	2 entrées lignes, 3 entrées micro / lignes prioritaires, 1 entrée téléphone et 1 entrée RJ45 micro pupitre
Contact arrêt sono	Non
Dimension L x l x h (mm)	352 x 482 x 133
Lecteur Multimedia	Non
Sortie(s)	100V / 4 Ohms Bornier
Nombre de zone(s)	5

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	110 V - 220 V
Puissance de sortie (W)	240 W
Priorité	Oui
Puissance consommée (W)	955 VA

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	ACBAM240RJ
Photo collection SKU	acbam240rj_1_hd
Pictogramme	interieur
Marques	Axceb
Photo collection modèle	acbam240rj_1_hd