

MR525

Répartiteur 2D BIS5**DESCRIPTION**

Répartiteur BIS à 5 entrées et 2 x 5 sorties, bande passante étendue de 5 à 2400 MHz. Pertes de passage faibles : 3,8 dB à 862 MHz, 4,9 dB à 2400 MHz. Passage courant continu intégré, classe A avec gain de +10 dB, assurant une répartition efficace du signal TV et satellite en environnement industriel.

**AVANTAGES**

- Répartiteur BIS avec 5 entrées et 2 x 5 sorties, bande passante de 5 à 2400 MHz
- Pertes de passage faibles : 3,8 dB à 862 MHz, 4,9 dB à 2400 MHz
- Passage courant continu intégré pour alimentation des équipements
- Classe A avec gain de +10 dB garantissant une répartition efficace du signal



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Sortie(s)	2 x 5
Entrée	5
Bande de fréquence (MHz)	5 - 2400
Poids (Kg/U)	2.00

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe	A + 10dB
Nombre d'entrées dc (Nb)	5
Passage de courant (mA)	CC
Pertes de dérivation (0 à 950mhz) (dB)	25
Pertes de passage (2400mhz) (dB)	4,9
Pertes de passage (862mhz) (dB)	3,8

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	5 - 2400
--------------------------	----------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bande de fréquence (MHz)	5 - 2400
--------------------------	----------