

RF12

Répartiteur 2 directions avec connecteurs F. BP: 5-2400 MHz. Passage CC et E/S même côté. Classe A

DESCRIPTION

Les répartiteurs sont de petites tailles et disposent d'un boîtier blindé. La connexion QuiCoax permet une installation facile et sans outils. Les performances sont optimales et garantissent la classe A + 10 dB.



AVANTAGES

- Facteur de blindage classe A
- Passage DC des sorties vers l'entrée
- Plage de fréquences 5-2400 MHz
- Protection contre les intempéries (PMM en option)



Mise à jour le: 9/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée(s)	1
Sortie(s)	2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Passage de courant (mA)	300
Pertes de passage (2400mhz) (dB)	5,5
Pertes de passage (860mhz) (dB)	4
Protection	>20

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Affaiblissement (dB)	>10
Bande de fréquence (MHz)	5-2400

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteurs	F
---------------------	---

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.10
Conditionnement Produit	Sachet de 1
Bande de fréquence (MHz)	5-2400