

ACBAMxxxRJ

Amplificateur mixeur 5 zones

DESCRIPTION

Les ACBAMRJ sont des amplificateurs mixeurs 5 zones disponibles en 120 W et 240 W. Compatibles 100 V et 4 Ω , ils intègrent des entrées micro et ligne, un port RJ45 pour pupitre d'appel, une entrée téléphonique prioritaire et une sortie audio d'extension. Chaque zone dispose de son propre réglage de volume pour une gestion flexible de la diffusion sonore.



AVANTAGES

- Gestion indépendante de 5 zones audio.
- Disponibles en versions 120 W et 240 W.
- Port RJ45 pour micro-pupitre d'appel général.
- Entrée téléphonique avec gestion des priorités.
- Compatible SSI pour l'arrêt de la diffusion en cas d'urgence.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée(s)	2 entrées lignes, 3 entrées micro / lignes prioritaires, 1 entrée téléphone et 1 entrée RJ45 micro pupitre
Contact arrêt sono	Oui
Dimension L x l x h (mm)	352 x 482 x 133
Lecteur Multimedia	Non
Sortie(s)	100V / 4 Ohms Bornier
Nombre de zone(s)	5
Couleur	Gris anthracite RAL 7016

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	110 V - 220 V
Puissance de sortie (W)	480 W
Priorité	Oui
Puissance consommée (W)	2152 VA

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériaux	Métal / ABS
-----------	-------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fournis avec	Manuel d'utilisation, cordon d'alimentation
--------------	---

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ACBAM120RJ	Amplificateur mélangeur 120W 5 zones
ACBAM240RJ	Amplificateur mélangeur 240W 5 zones