

AA412L2

Amplificateur d'appartement TNT LTE  
5G, 1 entrée / 4 sorties. G: 4 x 12dB

5G

## DESCRIPTION

Cet amplificateur d'intérieur est dédié aux systèmes de réception TV. Son amplificateur vous apportera la puissance nécessaire en cas de réception difficile.



## AVANTAGES

- Excellent ratio Gain/Niveau de sortie
- Facteur de bruit réduit
- Faible consommation
- LED d'indication de fonctionnement
- Classe A

**Ek SELANS**  
/ADALTRA

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|           |   |
|-----------|---|
| Entrée(s) | 1 |
| Sortie(s) | 4 |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Puissance consommée (W)      | 2.2     |
| Facteur de bruit (dB)        | < 4     |
| Gain (dB)                    | 12      |
| Niveau de sortie (dBμV)      | 4 x 100 |
| Pertes de retour (dB)        | > 12    |
| Tension d'alimentation (Vac) | 230     |

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Atténuation (dB)         | 18     |
| Bande de fréquence (MHz) | 47-694 |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Poids (Kg/U)             | 0.35   |
| Conditionnement Produit  | Unité  |
| Bande de fréquence (MHz) | 47-694 |