

AAQC182

5G

Amplificateur d'appartement QuiCoax 1
entrée / 2 sorties. G: 18dB

DESCRIPTION

Cet amplificateur d'intérieur est dédié aux systèmes de réception TV. Son amplificateur vous apportera la puissance nécessaire en cas de réception difficile.



AVANTAGES

- Alimentation à découpage
- Taille ultra compacte
- Boîtier de raccordement 80 x 80 mm
- Installation rapide en quelques secondes
- Système de connexion Quicoax
- Boîtier Zamak haute protection
- LED de fonctionnement
- Haut niveau de saturation, traitant simultanément signaux faibles et puissants sans intermodulation.

Ek SELANS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée(s)	1
Sortie(s)	4

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance consommée (W)	0.9
Facteur de bruit (dB)	< 3
Gain (dB)	18
Niveau de sortie (dBμV)	2 x 110
Pertes de retour (dB)	> 10
Tension d'alimentation (Vac)	100- 240

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation (dB)	10
Bande de fréquence (MHz)	47-694

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Connecteur (Type)	QC
-------------------	----

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.20
Conditionnement Produit	Carton
Bande de fréquence (MHz)	47-694