

AM361EASYMAGNEK

5G

Préamplificateur de mât LTE 5G. 1
entrée UHF. G: 36dB / Niveau de sortie:
112dBuV. Fonctionne en 24 Vdc.

DESCRIPTION

Ce préamplificateur de mât est utilisable en intérieur ou en extérieur. Il dispose des entrées nécessaires pour permettre, dans les zones de réception difficile, le traitement qualitatif du signal TNT. Il est protégé des perturbations OEM.



AVANTAGES

- Installation facile avec système magnétique • Assemblage à une main • Compatible avec tous supports • Confortable et sûr en hauteur • Solution brevetée EK • Bon rapport Gain/Niveau sortie • Faible bruit • Large plage de tension • Boîtier ABS, IP 23, avec couvercle et fermeture pour câbles coaxiaux • Amplificateur pivotant pour connexion aisée.

Ek SELANS
/ ADALTRA

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée	1 x UHF
--------	---------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation (mA)	≤ 70
Facteur de bruit (dB)	<2
Gain (dB)	36
Passage de courant (mA)	ON/OFF
Tension d'alimentation (Vdc)	24

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation (dB)	18
Bande de fréquence (MHz)	470-694

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.25
Conditionnement Produit	Carton
Bande de fréquence (MHz)	470-694