

AMP235FLN2148

Préamplificateur de mât UHF / VHF - Canaux 21-48

DESCRIPTION

Ce préamplificateur terrestre de mât est utilisable en intérieur et extérieur. Il offre la possibilité de choisir le gain UHF entre 3 valeurs : 20 dB, 27 dB ou 35 dB. Il dispose d'une entrée UHF (de 470 MHz à 694 MHz) pour la TNT et d'une entrée VHF (de 174 MHz à 232 MHz) pour la DAB+ (Radio Numérique Terrestre). Il est idéal en zone à réception difficile. Son boîtier métallique le protège des perturbations CEM.



AVANTAGES

- Amplificateurs à diverses entrées terrestres
- Pour réception en zone difficile
- Brides métalliques
- Boîtier métallique contre les perturbations CEM

AXITRONIC
/ ADALTRA

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrées vhf	VHF
-------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique uhf1/uhf2 (W)	≤ 75
Consommation vhf (mA)	≤ 75
Facteur de bruit uhf (dB)	3,6
Facteur de bruit vhf (dB)	4,5
Fréquence vhf / vhf+uhf / bii-dab (MHz)	174-230
Gain max (dB)	35
Gain vhf (dB)	28
Niveau de sortie (din 45004b) vhf (dBμV)	105
Niveau de sortie din 45004b uhf1 / uhf2 - bii/uhf - dab/uhf _ dab+ (dBμV)	UHF 1 : 105
Tension d'alimentation vhf (Vdc)	24
Tension d'alimentation uhf (Vac / Hz)	24

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation uhf 1 / uhf 2 (dB)	15
Atténuation vhf (dB)	15
Bande de fréquences uhf 1/uhf 2 (MHz)	UHF 1 : 470-694

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.10
Conditionnement Produit	Unité