

AMPQC55

Amplificateur BIS 5 entrées 5 sorties :
Entrée TER: 20dB/104dBμV / Entrées
4xSAT: 23dB/110dBμV

DESCRIPTION

Amplificateur de polarités individuelles pour multiswitches 5 entrées. Idéal dans le cas d'une faible réception satellitaire ou de grandes longueurs de câbles coaxiaux.



AVANTAGES

- Système de connexion QuiCoax, breveté • Compact •
- Amplification indépendante pour chaque entrée SAT et TER •
- Alimentation connectée à l'amplificateur ou télé-alimentée par multiswitch •
- Gain et niveaux de sortie élevés • Bonne linéarité sur toute la bande •
- Réglage de la pente pour compenser l'atténuation haute fréquence •
- Voie de retour avec bande terrestre



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation SAT/TER(mA)	200
Gain SAT / TER (dB)	23/20
Niveau de sortie SAT /TER (din45004b)(dBμV)	110 / 104
Nombre de canaux/filtre sat (N°)	5
Sorties sat / ter (Nb)	5
Tension d'alimentation sat/ter (Vac/Hz)	SAT : 12 TER : 12

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation sat/ter (dB)	0-10
--------------------------	------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Plage de température SAT/TER (°C)	SAT : -20 à +60 TER : -20 à +60
-----------------------------------	---------------------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.50
Conditionnement Produit	Carton