

AXI103N

Prise murale TV / FM / SAT

## DESCRIPTION

La prise murale Axitronic, AXI103N, permet de séparer les signaux TV terrestres et satellites ainsi que les signaux FM :

- connecteur IEC 9,52 Femelle pour le terrestre
- connecteur F Femelle pour le satellite
- connecteur IEC 9,52 Mâle pour la FM.

Le format standard permet le montage sur les « produits goulottes » ou « boîtiers saillies ».



## AVANTAGES

- Prises murales permettant de distribuer la bande terrestre, FM et satellite
- Prises murales format 45 x 45 permettant le montage sur les produits goulottes ou les boîtiers saillies
- Câblage possible des 4 côtés : respect du rayon de courbure du câble

**AXITRONIC**  
/ ADALTRA

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Couleur   | Blanc RAL 9010 |
| Sortie(s) | 3              |
| Format    | 45*45mm        |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Perte d'insertion (fm) (dB)    | 1         |
| Perte d'insertion SAT/TER (dB) | TER : 1,5 |

**CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Accessoire                   | plastron et socle |
| Bande de fréquence (MHz)     | 5-2300            |
| Bande de fréquences fm (MHz) | 87,5-108          |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Plage de fréquence SAT / TER (MHz)  | SAT : 950-2150 TER : 5-65 / 120-862 |
| Type de connecteur (sortie fm)      | IEC 9,52 mâle                       |
| Type de connecteur (sortie sat/ter) | SAT : F   TER : IEC 9,52 femelle    |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Poids (Kg/U)             | 0.21               |
| Conditionnement Produit  | Unité              |
| Livraison                | complète et montée |
| Bande de fréquence (MHz) | 5-2300             |