

DF816

Dérivateur ULB 8 directions 24 dB pertes**DESCRIPTION**

Les dérivateurs sont de petites tailles et disposent d'un boîtier blindé. La connexion QuiCoax permet une installation facile et sans outils. Les performances sont optimales et garantissent une classe A + 10 dB.

**AVANTAGES**

- Répartition précise du signal sur 8 sorties avec perte de dérivation de 24 dB
- Bande passante étendue de 5 à 2400 MHz pour transmission haute fréquence
- Faible affaiblissement de passage : 1,4 dB à 862 MHz, 2,1 dB à 2300 MHz
- Passage du courant continu sur la ligne principale pour alimentation des équipements

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Sortie(s)	8
Bande de fréquence (MHz)	5-2400
Poids (Kg/U)	0.20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Passage de courant (mA)	500
Pertes de dérivation (0 à 950mhz) (dB)	16
Pertes de passage (2400mhz) (dB)	<4,9
Pertes de passage (860mhz) (dB)	<3,8
Pertes en sorties dérivées (dB)	16
Protection	>20

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Affaiblissement (dB)	>10
----------------------	-----

Mise à jour le: 9/09/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	5-2400
--------------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteurs	F
---------------------	---

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Sachet de 1
Bande de fréquence (MHz)	5-2400