

DQC112

Dérivateur QuiCoax 1 direction - 5-2400 MHz. Perte de dérivation: 12dB. Passage CC.

DESCRIPTION

Les dérivateurs sont de petites tailles et disposent d'un boîtier blindé. La connexion QuiCoax permet une installation facile et sans outils. Les performances sont optimales et garantissent une classe A + 10 dB.



AVANTAGES

- Système de connexion QuiCoax
- Dérivateur 1 sortie
- Faibles pertes d'insertion
- Passage DC en ligne



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	16x32x60
Impédance (Ohms)	75 Ohms
Entrée(s)	1
Sortie(s)	1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Nombre de dérivation (N°)	1
Passage de courant (mA)	500
Pertes de passage (2400mhz) (dB)	<2,5
Pertes de passage (860mhz) (dB)	<1,4
Pertes en sorties dérivées (dB)	12

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	5-2400
Efficacité de blindage	Classe A + 10dB

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteurs	QC (QuiCoax)
---------------------	--------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Environnement (utilisation)	Intérieur
-----------------------------	-----------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.05
Conditionnement Produit	Sachet de 1
Bande de fréquence (MHz)	5-2400