

MSQC585

Multiswitch Cascadable. 5 entrées. 8 sorties pour usagers. 5 sorties de ligne.
Bloc d'alim. non compris

DESCRIPTION

Multiswitch cascadable 5 entrées pour installation collective ou grand résidentiel. Il permet de recevoir un satellite et peut être couplé avec un amplificateur AMPQC55 et d'autres multiswitches cascadables ou terminaux.



AVANTAGES

- Système QuiCoax, solution brevetée
- Taille compacte
- Bande terrestre avec filtre de retour passif. Bande satellite active
- Niveau de sortie élevé. Excellente linéarité sur toutes les bandes
- Alimente les préamplis via l'interrupteur ON/OFF
- Faible consommation en veille du multiswitch
- Mécanique permettant le passage des câbles derrière l'équipement.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	120 * 120 * 35
Entrée	5 (1 x TER +4 x SAT)
Type (cascade / extension)	X

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation du stb (commutateur)	<40 / STB activé
Consommation Inbs externe (mA)	210
Consommation préampli ter (externe) (W)	70
Isolation (entrées sat- ter/sat-sat) (dB)	sat-ter : >30 ter-ter : >28
Niveau de sortie SAT /TER (din45004b)(dBμV)	100
Pertes de dérivations SAT/TER (MHz)	SAT : 0 +/- 3 TER : 21 +/-2
Pertes de passage SAT / TER (dB)	SAT : < 3.5 TER : <3
Sorties (cascade / extension) (Nombre)	5
Sorties (utilisateurs) (Nb)	8

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Alimentation - ampli ligne(externe) (Vdc)	12
Alimentation ampli ter (externe)	ON /OFF pour passage de courant
Alimentation Inb	210 (max) / LNB
Bande de fréquence SAT/TER (MHz)	SAT : 950-2150 TER : 5-790

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	-20...+60
-------------------------------	-----------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.48
Conditionnement Produit	Unité