

ACBAMxxxCD

Amplificateur mixeur 5 zones avec  
lecteur CD / USB / MP3 / TUNER AM/  
FM intégré

## DESCRIPTION

Amplificateur mixeur 5 zones avec lecteur CD/USB/FM intégré permettant la diffusion sur 5 zones distinctes ou sur l'ensemble des zones avec un réglage du volume par zone. Il possède 3 entrées prioritaires avec réglage de gain et volume individuel.

## AVANTAGES

- Amplificateur 19" équipé du module : lecteur CD / USB / FM permettant la diffusion sur 5 zones de sonorisation distinctes ou sur l'ensemble des zones avec réglage de volume par zone
- Raccordement des sources audio externes type smartphone, lecteur CD, PC, tablette, micro HF
- Raccordement de l'ampli à une alarme SSI /possibilité de déclenchement de message évacuation par contact sec (module

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée(s)                | 2 entrées lignes, 3 entrées micro / lignes prioritaires, 1 entrée téléphone et 1 entrée RJ45 micro pupitre |
| Contact arrêt sono       | Non                                                                                                        |
| Dimension L x l x h (mm) | 352 x 482 x 133                                                                                            |
| Lecteur Multimedia       | Oui                                                                                                        |
| Sortie(s)                | 100V / 4 Ohms Bornier                                                                                      |
| Nombre de zone(s)        | 5                                                                                                          |
| Couleur                  | Gris anthracite RAL 7016                                                                                   |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Alimentation            | 110 V - 220 V |
| Puissance de sortie (W) | 240 W         |
| Priorité                | Oui           |
| Puissance consommée (W) | 538 VA        |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Matériaux | Métal / ABS |
|-----------|-------------|

**INFORMATION DE COMMANDE**

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION                                                                                   | COULEUR                  | POIDS (KG/KM) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| ACBAM120CD | Amplificateur mélangeur<br>120W 5 zones + Lecteur CD<br>/ USB / MP3 / TUNER AM/<br>FM intégré | Gris anthracite RAL 7016 | 13            |
| ACBAM240CD | Amplificateur mélangeur<br>240W 5 zones + Lecteur CD<br>/ USB / MP3 / TUNER AM/<br>FM intégré | Gris anthracite RAL 7016 | 13            |