

AAQCF182

**Amplificateur d'appartement 1
entrée 47-694 MHz gain 18 dB****DESCRIPTION**

AMPLIFICATEURS D'APPARTEMENT. Amplificateur d'appartement 1 entrée, bande de fréquence 47-694 MHz compatible TV standard, avec un gain élevé de 18 dB pour une amplification efficace. Équipé de connecteurs QC/F assurant une connexion fiable et d'une faible consommation d'énergie de 0,9 W, il optimise la réception TV dans les installations résidentielles.

**AVANTAGES**

- Amplification efficace du signal TV avec un gain de 18 dB sur 47-694 MHz
- Connecteurs QC/F garantissant une connexion fiable
- Faible consommation énergétique de 0,9 W adaptée aux installations résidentielles
- Niveau de sortie élevé de 2 x 110 dBμV pour une bonne couverture



Mise à jour le: 10/07/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée(s)	1
Sortie(s)	4
Bande de fréquence (MHz)	47-694
Facteur de bruit (dB)	< 3
Poids (Kg/U)	0.50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance consommée (W)	0.9
Facteur de bruit (dB)	< 3
Gain (dB)	18
Niveau de sortie (dBμV)	2 x 110
Pertes de retour (dB)	> 10
Tension d'alimentation (Vac)	100- 240

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation (dB)	10
Bande de fréquence (MHz)	47-694

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Connecteur (Type)	QC / F
-------------------	--------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bande de fréquence (MHz)	47-694
--------------------------	--------