

## ACBAM120BT

### Amplificateur 120W monozone 100V/4Ω avec lecteur multimédia

## DESCRIPTION

L'ACBAM120BT est un amplificateur/préamplificateur disposant d'un lecteur multimedia (MP3 / USB / SD / FM TUNER / Bluetooth) est disponible à une puissance de 30, 60 ou 120 W. Il offre une sorties haut-parleur 100V, ainsi que 4 Ohm (en basse Impédance).



## AVANTAGES

- Lecteur multimédia intégré : lecture et enregistrement via USB, carte SD, radio FM et Bluetooth — idéal pour une utilisation autonome sans source externe.
- Fonctions de priorité : activation de la priorité micro (CH1) et TEL PAGING via DIP switch — utile pour les annonces d'urgence.
- Sortie MOH (Music On Hold) : permet d'alimenter un système téléphonique avec de la musique d'attente.

Mise à jour le: 18/10/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériaux	Métal
Entrée(s)	4
Poids produit Net (Kg)	3,6
Contact arrêt sono	Non
Dimension L x l x h (mm)	270 x 250 x 75
Lecteur Multimedia	Oui
Sortie(s)	1 ( 0dB)
Nombre de zone(s)	1
Couleur	Noir
Type de produit	ACBAMxxxBT

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220V/240V AC 50-60Hz
Classe d'amplification	Classe D
Puissance de sortie (W)	120 W
Type d'amplificateur	Mono zone
Rapport Signal/Bruit	> 80 dB
Taux de Distorsion	0,5% @ 1kHz
Priorité	Oui
Puissance consommée (W)	40 W (vide), 186 W (typ), 270 W (max)

## CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Réponse en fréquence (Hz)	100 - 17 000
---------------------------	--------------

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température utilisation (°C)	0 à +40
------------------------------	---------