

ACBAM120CD

**Amplificateur mélangeur 120W 5 zones + Lecteur CD / USB / MP3 / TUNER AM/FM intégré**

**DESCRIPTION**

Amplificateur mixeur 5 zones avec lecteur CD/USB/FM intégré permettant la diffusion sur 5 zones distinctes ou sur l'ensemble des zones, avec un réglage du volume par zone. Il possède 3 entrées prioritaires avec réglage de gain et volume individuel.



**AVANTAGES**

- Amplificateur 19" avec lecteur CD/USB/FM, diffusion sur 5 zones distinctes ou toutes, réglage de volume par zone
- Raccordement des sources audio externes (smartphone, lecteur CD, PC, tablette, micro HF)
- Raccordement à une alarme SSI / possibilité de déclenchement message évacuation (module optionnel) ou arrêt de diffusion
- 3 entrées prioritaires (micro/ligne)



Mise à jour le: 30/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES**

Type de produit	ACBAMxxxCD
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Matériaux	Métal / ABS
Entrée(s)	2 entrées lignes, 3 entrées micro / lignes prioritaires, 1 entrée téléphone et 1 entrée RJ45 micro pupitre
Contact arrêt sono	Oui
Dimension L x l x h (mm)	352 x 482 x 133
Lecteur Multimedia	Oui
Sortie(s)	100V / 4 Ohms Bornier
Nombre de zone(s)	5

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Alimentation	110 V - 220 V
Puissance de sortie (W)	120 W
Priorité	Oui
Puissance consommée (W)	538 VA

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Poids (Kg/U)	13.00
--------------	-------