

ACBAM240CD

**Amplificateur mélangeur 240W 5 zones
+ Lecteur CD / USB / MP3 / TUNER AM/
FM intégré**

DESCRIPTION

Amplificateur mixeur 5 zones avec lecteur CD/USB/FM intégré permettant la diffusion sur 5 zones distinctes ou sur l'ensemble des zones avec un réglage du volume par zone. Il possède 3 entrées prioritaires avec réglage de gain et volume individuel.



AVANTAGES

- Amplificateur 19" équipé du module : lecteur CD / USB / FM permettant la diffusion sur 5 zones de sonorisation distinctes ou sur l'ensemble des zones avec réglage de volume par zone
- Raccordement des sources audio externes type smartphone, lecteur CD, PC, tablette, micro HF
- Raccordement de l'ampli à une alarme SSI / possibilité de déclenchement de message évacuation par contact sec (module)

AXCEB
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	ACBAMxxxCD
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Matériaux	Métal / ABS
Entrée(s)	2 entrées lignes, 3 entrées micro / lignes prioritaires, 1 entrée téléphone et 1 entrée RJ45 micro pupitre
Contact arrêt sono	Non
Dimension L x l x h (mm)	352 x 482 x 133
Lecteur Multimedia	Oui
Sortie(s)	100V / 4 Ohms Bornier
Nombre de zone(s)	5

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	110 V - 220 V
Puissance de sortie (W)	240 W
Priorité	Oui
Puissance consommée (W)	538 VA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

REF	ACBAM240CD
Photo collection SKU	acbam240cd_hd
Marques	Axceb
Photo collection modèle	acbam120cd_1_hd