

RAXPSU48V

Gestionnaire d'alimentation 48V

DESCRIPTION

Alimentation 48V permettant d'alimenter plusieurs appareils dans le boîtier RAX300 ou RAX600. En plus des 8 prises d'alimentation 48V, le RAXPSU48V peut alimenter jusqu'à 2 RAXFAN300



AVANTAGES

- Alim 48V pour RAX300/RAX600 — 8 sorties; alimente jusqu'à 2 RAXFAN300.
- Contrôle RAXFAN WebGUI/Telnet/RS232; vitesse thermostatique 3 paliers ou fixe.
- Sorties pilotables; programmation horaires/événements; batterie sauvegarde journal; accès I/O, vitesse, température.



Mise à jour le: 31/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Dimension L x l x h (mm)	0,112 x 0,211 x 0,025
--------------------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	48 V / 3.12 A
Consommation électrique (W)	143 W

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Carton
Poids (Kg)	0.285