

TF3PL

Prise murale TV/FM/SAT avec 3 entrées (2xIEC et 1xF), livré avec plastron et socle

DESCRIPTION

Prise murale au format standard distribuant les bandes terrestres et FM ainsi que les signaux SAT, avec connexion rapide et facile, faible perte d'insertion et passage de courant continu (DC) sur la ligne principale.



AVANTAGES

- Connexion rapide et facile
- Faible perte d'insertion
- Passage de courant continu (DC) sur la ligne principale



Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur	Blanc RAL 9010
Sortie(s)	3

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Perte d'insertion (fm) (dB)	1
Perte d'insertion SAT/TER (dB)	SAT : 2 TER : 1,5

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Accessoire	plastron et socle
Bande de fréquence (MHz)	5-2300
Bande de fréquence SAT/TER (MHz)	SAT : 950-2150 TER : 5-65 / 120-862
Bande de fréquences fm (MHz)	87,5-108

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteur (fm)	IEC 9,52 mâle
Type de connecteur SAT/TER	SAT : F TER : IEC 9,52 femelle

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/U)	0.25
Conditionnement Produit	Boite de 1
Livraison	complète et montée
Bande de fréquence (MHz)	5-2300