

ACBAMxxxBT

Amplificateur 30/60/120 W monozone 100V/4Ω avec lecteur multimédia

DESCRIPTION

Amplificateur/préamplificateur disposant d'un lecteur multimédia (MP3 / USB / SD / FM TUNER / Bluetooth) et disponible à une puissance de 30, 60 ou 120 W. Il offre des sorties haut-parleur 100V, ainsi que 4 Ohm (en basse impédance).



AVANTAGES

- Lecteur multimédia intégré : lecture/enregistrement USB, carte SD, radio FM et Bluetooth — parfait pour usage autonome.
- Priorité : activation micro (CH1) et TEL PAGING par DIP switch — utile pour annonces d'urgence.
- Sortie MOH : alimente un système téléphonique en musique d'attente.
- Plusieurs puissances : modèles de 30 W, 60 W et 120 W selon



Mise à jour le: 22/05/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Entrée(s)	4
Dimension L x l x h (mm)	270 x 170 x 75
Lecteur Multimedia	Oui
Sortie(s)	1 (0dB)
Nombre de zone(s)	1
Couleur	Noir
Rapport Signal/Bruit	> 80 dB
Taux de Distorsion	0,5% @ 1kHz
Réponse en fréquence (Hz)	100 - 17 000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220V/240V AC 50-60Hz
Classe d'amplification	Classe D
Puissance de sortie (W)	60 W
Type d'amplificateur	Mono zone
Priorité	Oui
Puissance consommée (W)	25 W (vide), 84 W (typ), 130 W (max)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériaux	Métal
Température utilisation (°C)	0 à +40

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ACBAM120BT	Amplificateur 120W monozone 100V/4Ω avec lecteur multimédia
ACBAM30BT	Amplificateur 30W monozone 100V/4Ω avec lecteur multimédia
ACBAM60BT	Amplificateur 60W monozone 100V/4Ω avec lecteur multimédia